

Potrójna dioda – trioda

6AK8

Ferranti


Demodulator, automatyka i wzmacniacz
m.cz.

Nowal



$$U_z = 6,3V$$

$$I_z = 0,45A$$



Wartości charakterystyczne triody

U_a	250	V
U_{s1}	—3	V
I_a	1	mA
K_a	70	V/V
S_a	1,2	mA/V
ρ_a	58	k Ω

Wartości maksymalne

U_{bmax}	300	V
U_{Dmax}	350	V
I_D	1 i 10	mA
P_{amax}	1	W
R_{smax}	3	M Ω

Pojemności

$C_{s/a}$	2,3	mA
-----------	-----	----

TYPY PODOBNE

EABC 80