

Pentoda strumieniowa mocy

6 AS 5


RCA

Wzmacniacz mocy m.cz.

Miniaturowy

6AS5

$U_z = 6,3V$
 $I_z = 0,8A$



Wartości charakterystyczne i robocze

U_a	150	V
U_{s2}	110	V
U_{s1}	-8,5	V
I_a	35	mA
I_{s2}	2	mA
S_a	5,6	mA/V
R_a	4,5	k Ω
R_k	250	Ω
$P_{a\sim}$	2,2	W
h	10	%

Wartości maksymalne

U_{amax}	150	V
P_{amax}	5,5	W
R_{s1max}	0,5	M Ω
U_{wkmax}	90	V

Pojemności

C_{wej}	12	pF
$C_{s1/a}$	0,6	pF

TYPY PODOBNE

6AQ5, EL41