

Pentoda regulacyjna

6 BZ 6


RCA

Wzmacniacz w.cz. kl. A

Miniaturowy

6BZ6

$$U_2 = 5,3V$$
$$I_2 = 0,3A$$



Wartości charakterystyczne i robocze

U_a	200	V
U_{s2}	150	V
U_{s1}	—... —23	V
I_a	11	— mA
I_{s2}	2,5...	— mA
S_a	6,1... 0,05	mA/V
ϱ_a	0,6	— M Ω
R_k	180	Ω

Wartości maksymalne

U_{amax}	300	V
U_{s2bmax}	300	V
U_{s1max}	0	V
P_{amax}	2,5	W
U_{wlkmax}	200	V
R_{s1}	0,25 ¹⁾	M Ω
R_{s1}	1 ²⁾	M Ω

Pojemności

	Z ekranem zewn.	Bez ekranu	
C_{wej}	7,5	7,5	pF
C_{wyj}	1,8	2,8	pF
$C_{s1/a}$	0,02	0,015	pF

¹⁾ Przy U_{s1} stałym.

²⁾ Przy U_{s1} automatycznym.

TYPY PODOBNE

