


Podwójna trioda

7N7


Wzmacniacz nap. w. i m. cz., oscylator,
odwracacz fazy

Loktal



$$U_z = 6,3V$$

$$I_z = 0,6A$$



Wartości robocze dla każdego systemu

U_a	90	250	V
U_s	0	—8	V
I_a	10	9	mA
S_a	3	2,6	mA/V
K_a	20	20	V/V
ρ_a	6,7	7,7	k Ω
R_k	—	900	Ω

Wartości robocze

U_{amax}	300	V
P_{amax}	2,5	W
R_{smax}	1	M Ω

Pojemności

$C_{s/a}$	4	pF
-----------	---	----

TYPY PODOBNE

ECC 82