


Trioda

8255

Telefunken


Wzmacniacz UKF, Z, LL, Spk

Nowal



$$U_z = 6,3 \pm 5\% \text{ V}$$

$$I_z = 160 \text{ mA}$$



Wartości charakterystyczne

Wartości graniczne

| | | |
|----------|------|----------|
| U_a | 150 | V |
| R_k | 100 | Ω |
| I_a | 12 | mA |
| S_a | 13,5 | mA/V |
| K_a | 65 | V/V |
| r_{sz} | 240 | Ω |
| $F^1)$ | 9 | |

| | | |
|---------------|-----------|------------|
| U_{a0max} | 550 | V |
| U_{amax} | 175 | V |
| P_{amax} | 1,8 | W |
| I_{kmax} | 12,5 | mA |
| $-U_{smax}$ | 50 | V |
| $R_{smax}^2)$ | 0,5 | M Ω |
| $U_w/kmax$ | ± 100 | V |
| $R_w/kmax$ | 20 | k Ω |

¹⁾ 850 MHz

²⁾ $U_{s1} = \text{aut.}$

Pojemności

| Ekran zewnętrzny połączony z s | | | Bez ekranu zewnętrznego | | |
|--------------------------------|-------|----|-------------------------|-----|----|
| $C_{s,m/k,w}$ | 3,8 | pF | $C_{s/a}$ | 1,2 | pF |
| $C_{a/s,m}$ | 1,7 | pF | | | |
| $C_{a/k,w}$ | 0,055 | pF | | | |

TYPY PODOBNE