T.			U_z	U_{stab}	U_{reg}	$I_{min \div max}$
			V	V	V	mA
GR 28-40	DGL	—	125	98÷107		10 ÷ 60
GR 100/M	DGL	1	140	100		5 ÷ 60
M 8224[1])	Mul	3	133	103÷113	1,5÷4	5 ÷ 30
NE 5	Maz	2	210	110		20 max
QS 1204	EEV	3	133	108	3	5 ÷ 25
REG 110	eur	4	125	110		10 ÷ 30
OB 2	int	3	130	105÷111	1 ÷3	5 ÷ 30
OC 3	int	4	130	105÷112	3 ÷5	5 ÷ 40
OB 3	int	4	125	90	3 ÷6	5 ÷ 30
			125	90	6 ÷8	5 ÷ 40
90 C 1	eur	3	125	86÷ 94	14	1 ÷ 40
90 C 2	Mul	5	125	95		5 ÷ 25
874	amer	6	125	90	7	10 ÷ 50
4317	Phl	7				
4377	Phl	10	140	100÷115		20 max
4496	Phl	8				
4354	Phl	9	115	85÷100		20 ÷ 40
4357	Phl	7	115	85÷100		10 ÷ 40
4376	Phl	10				
4687	eur	8				
4687-A	Mul	7	130	90÷110	3	10 ÷ 40
4687-K	Phl	4				
5644[1])	int	12	130	82÷108	3 ÷5	5 ÷ 25
5787	Ray	11	145	95÷103	5	5 ÷ 25
5787-WA[1])	Ray	11	141	95÷103	3	5 ÷ 25

[1]) vide *4

Equivalents

AG 5210	AEG	= OB 2	**STV 108/30**	eur	= OB 2
CK 5787	Ray	= 5787	VR 90	int	= OB 3
CK 5787-WB[1])	Ray	= 5787-WA	VR 90-30	int	= OB 3
CK 6074[1])	Ray	= OB 2	VR 90 ST	eur	= OB 3
KD 24	Fer	= OC 3	VR 105	int	= OC 3
M 8132[1])	Mul	= OB 2	VR 105-30	int	= OC 3
M 8205[1])	Mul	= 90 C 1	**VR 105 MT**	eur	= OB 2
M 8207[1])	Mul	= 90 C 1	VR 105 ST	eur	= OC 2
QS 1206	EEV	= OC 3	**OB 2-WA**[1])	int	= OB 2
QS 1208	EEV	= OB 2	OB 3/VR 90	amer	= OB 3
QS 1211[1])	EEV	= OB 2	OC 3/VR 105	amer	= OC 3
С Г 2 П	CCCP	= OB 2	*105 C 5-30*	CCCP	= OC 3
С Г 3 С	CCCP	= OC 3	**108 C 1**	eur	= OB 2
SN 948 C	Mul	= 90 C 2	*1265*	amer	= OB 3
ST 105/30	Tes	= OB 2	*3918*	amer	= 874
StR 90/40	RFT	= 90 C 1	**6074**[1])	amer	= OB 2
StR 108/40	RFT	= OB 2	**6627**[1])	amer	= OB 2



GR100/M



NE5



90C1



OC3



90C2



874



4687-A



4687



4354