


Pentoda

6AC7

RCA


Wzmacniacz w. i p.cz. kl. A wzmacniacz wizji, oscylator i mieszacz m.cz.

Oktal



$$U_2 = 6,3V$$

$$I_2 = 0,45A$$



Wartości charakterystyczne i robocze

Siatka s2 zasilana

mostkowo

szeregowo


U_a	300	300	V
U_{s3}	0	0	V
U_{s2b}	150	300	V
U_{s1}	-2	-2	V
R_{s2}	—	60	k Ω
I_a	10	10	mA
I_{s2}	2,5	2,5	mA
S_a	9	9	mA/V
ρ_a	1	1	M Ω
R_k	160	160	Ω

Wartości maksymalne

U_{amax}	300	V
U_{s2max}	150	V
P_{amax}	3	W
P_{s2max}	0,4	W
U_{wkmax}	90	V

Pojemności

C_{wej}	11	pF
C_{wyj}	5	pF
C_{sla}	0,015	pF



TYPY PODOBNE

1852, 6AJ7, 6F10, 6Ж4, EF14

