

Trioda – pentoda

**6 AU 8**


RCA

Obydwa systemy we wzmacniaczach  
kl. A

Nowal

6 AU 8

$U_z = 6,3V$   
 $I_z = 0,6A$



**Wartości robocze**

	Trioda	Pentoda	
$U_a$	150	200	V
$U_{s2}$	—	125	V
$I_a$	9	15	mA
$I_{s2}$	—	3,4	mA
$K_a$	40	—	V/V
$\rho_a$	8,2	150	k $\Omega$
$S_a$	4,9	7,0	mA/V
$R_k$	150	82	$\Omega$

**Wartości maksymalne**

TYPY PODOBNE