


**Trioda****6BC4**

RCA

Wzmacniacz w.cz. telewizyjny kl. A  
pokrywający zakres 470...890 MHz

Nowal

6BC4  $U_z = 6,3V$   
 $I_z = 0,225A$ **Wartości charakterystyczne i robocze**

$U_{ab}$	150	V
$U_s$	$-10^1$ )	V
$I_a$	14,5	mA
$K_a$	48	V/V
$S_a$	10	mA/V
$e_a$	4,8	k $\Omega$
$R_k$	100	$\Omega$

U w a g a. Nie zaleca się stosować stałego napięcia  $U_s$ .1) Przy  $I_a = 10 \mu A$ .2) Przy  $U_s$  automatycznym.**Wartości maksymalne**

$U_{amax}$	250	V
$P_{amax}$	2,5	W
$I_{kmax}$	25	mA
$U_{wlkmax}$	75	V
$R_{smax}$	0,5 <sup>2)</sup>	M $\Omega$

**Pojemności**

$C_{wej}$	2,9	pF
$C_{wyj}$	0,26	pF
$C_{sta}$	1,6	pF
$C_{wlk}$	2,7	pF

TYPY PODOBNE

