

Dioda

E A 40
E A 50
Philips


Prostownik półokresowy

Rimlok

EA40


$$U_Z = 6.3V$$

$$I_Z = 200mA$$



Wartości graniczne

$-U_{aszczmax}$	7000	V
$I_{=max}$	25	mA
$I_{aszczmax}$	1	A



$$U_Z = 6.3V$$

$$I_Z = 150mA$$



Wartości graniczne

$-U_{Dszechmax}$	560	V
I_{Dmax}	5	mA
$I_{Dszechmax}$	30	mA
$U_{w/kmax}$	100	V
$R_{w/kmax}$	20	kΩ

Pojemności

$C_{a/k}$	2,1	pF
-----------	-----	----

TYPY PODOBNE

EA 50-2 B 35

