

Oznaczenie	Moc znamionowa P_n	Zakres rezystancji znamionowej R_n	Na- pię- cie grani- czne	Rezystancja znamionowa R_n	Tolerancja rezystancji znamionowej	Temperaturowy współczynnik rezystancji	Szu- my
	W	Ω	V	wg ciągów	$\pm\%$	$1/^\circ\text{C}$	$\mu\text{V/V}$
ML-0,25	0,25	10 ÷ 100 k	150	E96	± 2	$\pm 100 \times 10^{-6}$	0,2
ML-0,5	0,5	10 ÷ 350 k	350				
ML-1	1	10 ÷ 500 k	500				
ML-2	2	10 ÷ 500 k	500				