

Pentoda mocy

1P10


Mazda

Wzmacniacz mocy

Miniaturowy

1P10

$U_z = 1,4V$
 $I_z = 0,1A$



Wartości robocze

Włókno połączone

szeregowo

równoległe

U_a	90	90	V
U_{s2}	67,5	67,5	V
U_{s1}	-7	-7	V
I_a	6,1	7,4	mA
I_{s2}	1,1	1,4	mA
S_a	1,42	1,58	mA/V
R_a	100	100	k Ω
$P_{a\sim}$	235	270	mW

Wartości maksymalne

TYPY PODOBNE

3 S 4, DL 92, DL 192