

# Pentoda mocy


**1 П 4 Б**  
**(1 P 4 B)**

Wzmacniacz mocy m.cz.

Bez cokołu

1П4Б

$U_z = 1,25V$   
 $I_z = 20mA$



## Wartości charakterystyczne i robocze

$U_a$	45	V
$U_{s2}$	45	V
$U_{s1}$	-2	V
$I_a$	0,6	mA
$I_{s2}$	0,2	mA
$S_a$	0,4	mA/V
$g_a$	350	k $\Omega$
$R_a$	500	k $\Omega$
$P_{wyj}$	4	mW

## Wartości graniczne

$P_{a\max}$	50	mW
$P_{s2\max}$	50	mW

## Pojemności

$C_{wej}$	6	pF
$C_{wyj}$	3	pF
$C_{s1/a}$	0,3	pF

TYPY PODOBNE