


Pentoda mocy

6 AM 5

Wzmacniacz mocy

Miniaturowy

6AM5 $U_z = 5,3 V$
 $I_z = 0,2 A$ k,s3



Wartości charakterystyczne i robocze

U_a	250	V
U_{s2}	250	V
U_{s1}	-13,5	V
$U_{s1\sim}$	5,3	V
I_a	16	mA
I_{s2}	2,4	mA
S_a	2,6	mA/V
g_a	130	k Ω
R_a	17	k Ω
$P_{a\sim}$	1,4	W
h	10	%

Wartości maksymalne

P_{amax} 4 W

TYPY PODOBNE

EL 91