

Trioda

6BN4

RCA


Wzmacniacz kl. A UKF

Miniaturowy

6BN4

$$U_z = 6,3 \text{ V}$$

$$I_z = 0,2 \text{ A}$$



Wartości charakterystyczne i robocze

U_{ab}	150	V
U_s	— ¹⁾	V
I_a	9	mA
K_a	43	V/V
S_a	6,8	mA/V
ρ_a	6,3	k Ω
R_k	220	Ω

¹⁾ Przy $I_a = 0,1 \text{ mA}$.

Wartości maksymalne

U_{amax}	250	V
U_{smax}	0	V
I_{kmax}	20	mA
P_{amax}	2	W
U_{wlkmax}	90	V
R_{smax}	0,5	M Ω

Pojemności

C_{sla}	1,2	pF
C_{wej}	3,2	pF
C_{wyj}	1,4	pF
C_{wlk}	2,8	pF

TYPY PODOBNE

EC 91, EC 92

