

Pentoda mocy


6 Φ 6 C
(6 F 6 S)

Wzmacniacz mocy m.cz.

Oktałowy

6 Φ 6 C

$U_z = 6,3V$
 $I_z = 0,7A$



Wartości charakterystyczne i robocze

U_a	250	V
U_{s2}	250	V
U_{s1}	-16	V
I_a	34	mA
I_{s2}	6,5	mA
S_a	2,5	mA/V
ρ_a	80	k Ω
R_a	7	k Ω
P_{wyj}	3,1	W

Wartości graniczne

$P_{a\max}$	11	W
$P_{s2\max}$	2,1	W

Pojemności

C_{wej}	7,5	pF
$C_{s1/a}$	0,6	pF

TYPY PODOBNE

6 F 6, EL 1