

**Pentoda  
(z emisją wtórną)**


**6 B 1 Π  
(6 W 1 P)**

Wzmacniacz mocy

Nowal

6B1Π

$U_z = 6,3V$   
 $I_z = 0,4A$



**Wartości charakterystyczne i robocze**

$U_a$	250	V
$U_{a^1}$	150	V
$U_{s2}$	250	V
$U_{s1}$	—2	V
$I_a$	26	mA
$I_{a^1}$	20	mA
$I_{s2}$	3,2	mA
$S_a$	29	mA/V
$S_{a^1}$	21	mA/V

**Wartości graniczne**

$P_{amax}$  4,5 W

**Pojemności**

$C_{wej}$  9 pF  
 $C_{wyj}$  4,6 pF  
 $C_{s1/a}$  0,007 pF

<sup>1)</sup> Dotyczy dynody(ap).

TYPY PODOBNE