

Wskaźnik dostrojenia

HM 34


Tungram

Oktal

HM34

$$\frac{U_z}{I_z} = 8,5$$

$$I_z = 150 \text{ mA}$$



Wartości charakterystyczne i robocze

U_{ab}	200	V
U_{sz}	0...—4,2	V
	0...—12,5	
I_L	0,55	mA
β	90...5°	

Wartości graniczne

U_{abmax}	300	V
$U_{I max}$	250	V
U_{Lmin}	90	V
I_{kmax}	5	mA
R_{s1max}	3	MΩ

TYPY PODOBNE

UM 34