

Podwójna pentoda

**KLL 3**


Philips

Wzmacniacz mocy m. cz.,  
przeciwsobny

Bocznostykowy

KLL3

$$\frac{U_{\dot{z}} = 2 V}{I_{\dot{z}} = 465 mA}$$



Wartości charakterystyczne i robocze

Wartości graniczne

$U_a$	135	V
$I_a$	16	mA
$U_{s1}$	-12	V
$U_{s2}$	135	V
$I_{s2}$	6,8	mA
$R_{aa}$	20	k $\Omega$
$P_{wyf}$	1,3	W

$U_{a\max}$	135	V
$U_{s2\max}$	150	V
$P_{a\max}$	1	W
$P_{s2\max}$	0,5 <sup>1)</sup>	W
$P_{s2\max}$	0,1	W

<sup>1)</sup>  $U_{wej} = \max$

TYPY PODOBNE

**4670**