

Trioda mocy

RE 304


Wzmacniacz mocy m.cz.

4-kołkowy

RE 304

$$U_z = 4V$$

$$I_z = 300mA$$



Wartości charakterystyczne i robocze

U_a	250	V
U_s	—32	V
I_a	20	mA
S_a	1,9	mA/V
K_a	5	V/V
ϱ_a	2,6	k Ω
R_k	1,6	k Ω
R_a	5,2	k Ω
P_a	1,1	W
$U_{s\sim}$	22	V

Wartości graniczne

U_{amax}	250	V
P_{amax}	5	W
R_{smax}	1,5	M Ω

Pojemności

$C_{s/a}$	5	pF
-----------	---	----

TYPY PODOBNE

AD 1, C 405

